

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/yamaha-ql1-mikser-cyfrowy-p-2074.html>

YAMAHA QL1 mikser cyfrowy



Cena	50 250,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	Y-QL1
Producent	Yamaha

Opis produktu

Mikser Yamaha QL1 / cyfrowa konsola mikerska

Konsole z serii **Yamaha QL** oferują szerokie możliwości miksu, przetwarzania sygnałów oraz połączeń do małych i średnich zastosowań - koncertów na żywo, przemówień, konferencji prasowych, event`ów oraz innych instalacji.

Chwalona i niezwykle popularna cyfrowych konsol mikerskich Yamaha CL znacznie podniosła poziom wydajności, operacyjności oraz funkcjonalności wśród mikserów tej klasy w branży. Miksery QL to uosobienie poszanowania tradycyjnego brzmienia Yamaha oraz nowoczesnych technologii cyfrowych. Funkcje i wydajność odziedziczone po serii CL umożliwiają zachowanie doskonałej jakości dźwięku, operacyjności oraz intuicyjnej obsługi. Miksery QL sprawdzą się w każdych warunkach pracy. Dzięki wbudowanemu systemowi Dante, dającym większe możliwości sieciowe, urządzenia te są niezwykle wszechstronne i dostosowane do dzisiejszych standardów. Miksery z serii QL to wspaniałe, kompaktowe, cyfrowe konsole mikerskie oferujące szerokie możliwości miksu, przetwarzania sygnałów oraz połączeń do małych i średnich zastosowań - koncertów na żywo, przemówień, konferencji prasowych, event`ów oraz innych instalacji.

Specyfikacja techniczna:

- kanały: 32 mono, 8 stereo.
- szyny bus: 16 mix, 8 matrix - wyjścia macierzowe (wsparcie Input to Matrix)
- konfiguracja I/O: 16 wejść, 8 wyjść.
- konfiguracja tłumików: 16 + 2 (główne Master).
- możliwość montażu w rack`u, za pomocą zestawu RK1 Rack Mount Kit.
- częstotliwość próbkowania wewnętrzna: 44.1kHz / 48kHz
- częstotliwość próbkowania zewnętrzna: 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (± 200 ppm), 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (± 200 ppm)
- opóźnienie sygnału: < 2.5ms, input - omni out, fs= 48khz
- tłumiki: 100mm zmotoryzowane, rozdzielczość=1024 kroki, +10dB to -138dB, -?dB dla wszystkich tłumików
- całkowite zniekształcenia harmoniczne: poniżej 0.05% 20Hz-20kHz@+4dBu przy 600?, INPUT - OMNI OUT, Input Gain= Min.
- pasmo przenoszenia: +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, odpowiada +4dBu na wyjściu @1kHz, INPUT - OMNI OUT
- zakres dynamiki: 112dB typ.: przetwornik DA / 108dB typ.: INPUT - OMNI OUT, Input Gain = Min.
- poziom szumu na wejściach (EIN): -128dBu typ., Input Gain=Max
- poziom szumów na wyjściach: -88dBu, ST master off
- przesłuchy: -100dB*1, sąsiednie kanały INPUT/OMNI OUT, Input Gain = Min.
- zasilanie: 100-240V, 50/60Hz
- pobór mocy: 135W
- wymiary: 468mm x 272mm x 562mm
- masa: 14.7kg
- zakres temperatury pracy: 0 - 40 'C, temperatura spoczynkowa: -20 - -60'C
- akcesoria opcjonalne (brak w zestawie): uchwyt do montażu w racku, karty Mini-YGDAI (x2), lampka na gęsiej szyjce LA1L, oprogramowanie Nuendo